



Trired wl

Wireless

Portata 30 metri

Durata media batteria 42 mesi

Antimasking

triplo infrarosso wireless

rilevazioni a lunga distanza



Rilevatore, per protezioni in interno ed esterno, dall'esclusiva tecnica adottata, Tre PIR ad infrarosso passivo, indipendenti tra loro, con tre lenti separate e copertura corridoio, consentono una ottimale rilevazione sino a 30 metri di distanza. Ideale per la protezione di porte, finestre o di ampie terrazze e di ogni area esterna.

Trired wl può essere posizionato ad altezza compresa tra 1,50 a 2,70 metri da terra. Il funzionale snodo ne consente il brandeggio sugli assi verticale ed orizzontale. Il tettuccio integrale ed il grado di protezione IP, garantiscono la totale protezione dagli agenti atmosferici esterni.

- La gestione digitale a microprocessore, consente di personalizzare la modalità di funzionamento e adattarla alle specifiche necessità di rilevazione.
- Semplice e veloce da installare, prodotto in doppia banda di frequenza con trasmettitori separati e indipendenti a 433MHz e 868MHz.
- È compatibile con tutte le centrali Tecnoalarm che integrano i ricevitori radio collegati su Bus RS485 della serie RX300 e RTX200, mentre per tutti quegli impianti dove non è possibile utilizzare i ricevitori radio su Bus, Tecnoalarm ha realizzato un esclusivo ricevitore radio universale che consente l'apprendimento di 22 dispositivi wireless suddivisi in quattro uscite a relè. È presente un sistema antimaskingamento con controllo indipendente sulle tre lenti.



Batteria	al 150 3,5V-10Ah
Durata Media	42 mesi calcolato su 100 rilevazioni giornaliere
Sezione 433MHz	potenza massima 10mW
Sezione 868MHz	potenza massima 20mW
Modo di funzionamento selezionabile:	2 [] contemporaneo / 3 [] contemporanei

Programmazione abilitazione/disabilitazione antimascheroamento IP
Configurazione di due Trired wl nella stessa area di modo da raggiungere un elevato grado di sicurezza e una miglior precisione nella rilevazione dell'intrusione.
Test rilevazione allarmi, attivando la modalità test si verifica il regolare funzionamento di allarme secondo la modalità programmata, si attivano i relè corrispondenti ai tre raggi infrarossi ed il buzzer emette un beep per la durata di un secondo.

Tecnoalarm
design by *pininfarina*